

## Rokonet Nova-langattomat järjestelmät

Nova on langaton järjestelmä, joka voidaan kytkeä tavalliseen murtohälytinkeskukseen. Novan avulla pystyt rakentamaan tehokkaan hälytysjärjestelmän ilman kaapelointia. Nova-järjestelmä soveltuu parhaiten kotikäyttöön, kun kaapeleita ei haluta näkyviin.

### Ominaisuudet:

- Järjestelmä valvoo itse itseään
- Kantama vapaassa tilassa 300 m
- Kantomatkaa voidaan lisätä vahvistimella
- Parannettu pariston kesto
- Jopa neljä langatonta ilmaisinta samaan silmukkaan
- Ilmaisimien ohjelmointi ilman DIP-kytkimiä
- Edistysellinen mikroprosessoriteknikka
- Laaja tuotevalikoima
- Radiotaajuus 433 MHz (hyväksytty)
- Käyttölämpötila 0...+50 °C

### Nova 90

Langaton ir-ilmaisain

#### Tekniset tiedot

- Oikean lämpötilan kompensointi
- Säädettävä pulssilaskuri
- Eri keilavaihtoehtoja
- Ryömintäkeila
- Suojattu optiikka
- Käyttöjännite
- Virrankulutus
- Lepoaika
- Ilmaisimen valvonta
- Valvonta-ala

- Koko

3 V paristo (sis. 5 vuoden pariston)  
20 µA lepotilassa  
2,5 min. (normaalisti)  
joka 12. tai 65. minuutti  
15 m, 106° (saatavilla käytävä- ja lemmikkilinssi)  
128 X 64 X 41 mm



**Nova 90**

### Nova 30

Optinen savuilmaisin

#### Tekniset tiedot

- Käyttöjännite
- Ilmoitus heikosta paristosta
- Sireeni
- Ilmaisimen valvonta
- Testaus
- Koko
- Ilmankosteus

2 kpl 9 V paristoa  
Äänimerkki joka 14. sekunti  
85 dB  
joka 65. minuutti  
Testipainike  
ø15,5 cm, K= 4,6 cm  
0 - 95%



**Nova 30**

### Nova 50

Pienet lähettimet esim. hätäpainikkeeksi

- Ilmoitus heikosta paristosta
- 16 miljoonaa eri koodia
- Nova 50 sisältää kaulaketjun



**Nova 50**

### Nova II

Radiovastaanotin, johon voidaan maksimissaan liittää 8 lähetintä. Vastaanottimia on myös yksi- ja neljäkanavaisena.

#### Tekniset tiedot

- Käyttöjännite
- Virrankulutus
- Lähdöt
- Relelähttöjen tehonkesto
- Lähettimien määrä
- Koko
- 1 vuoden takuu

10-15 V DC  
50 mA  
Kaksi hälytys- ja yksi vikatieto/-a  
0,5 A / 24 V DC  
8 kpl max. 4 ilmaisinta silmukassa  
145 X 90 X 42 mm



**Nova II**

#### Tilauskoodit:

Nova I Yksikanavainen vastaanotin  
Nova II Kaksikanavainen vastaanotin  
Nova IV Neljäkanavainen vastaanotin  
Nova 13 Kantomatkan vahvistin

Nova 30 Savuilmaisin  
Nova 50 Kaulariipushätäpainike  
Nova 71 Magneettikosketin/yleismallinen lähetin  
Nova 90 Ir-ilmaisain, sisältää pariston